

② 調光システムの自動OFFタイマー設定を変更する

■自動OFFタイマー時間を「15分」「60分」「自動OFFなし」から選べます。

※初期状態（工場出荷状態）は「15分」になっています。


【自動OFFタイマー時間表示ランプ】

○ ○ ○ …自動OFFタイマー時間表示（設定モード中は点滅）

15分 60分 OFFなし …自動OFFタイマー時間

※自動OFFタイマー設定モード中、「明るさ表示ランプ」は「自動OFFタイマー時間表示」になります。

1.同時3秒押し
※自動OFFタイマー
設定へ切り替え



2.「◀」または「▶」を押す
※自動OFFタイマー時間の設定

1 「調光入/切」スイッチと「▶」スイッチを同時に3秒以上押す

ピッと鳴って、自動OFFタイマー時間表示ランプが点滅して、自動OFFタイマー設定モードに切り替わります。

2 「◀」または「▶」スイッチを押す

「◀」を押すと、ピッと鳴って表示ランプの点滅が切り替わります。
（15分）→自動OFFなし→60分→15分…と切り替わります。
「▶」押すと、逆の順序で切り替わります。



3 「調光入/切」スイッチを押す または、1分間スイッチ操作がない

設定を完了します。
ピッと鳴って、自動OFFタイマー設定モードを終了します。